Batteripoolen AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se

VÄXELRIKTARE REGO

Renogy Rego

RIV1220PU-235
Växelriktare Rego, 12V | 2000W



- Ren sinusvågsteknik
- Inbyggd nätprioritering
- Hög effekt och effektivitet
- Smart övervakning och styrning

Produktbeskrivning

Renogy REGO är en kraftfulla växelriktare med ren sinusvågs och med inbyggd övergångsbrytare (UPS), designad för att leverera stabil och säker AC-ström från ett 12V DC-batteri. Den är idealisk för användning i husbilar, båtar, stugor och andra off-grid-miljöer. Med en verkningsgrad på över 91 %, stöd för upp till 4000W i startström och låg total harmonisk distorsion (<3 %), kan den driva allt från känslig elektronik till hushållsapparater.
Växelriktaren har inbyggda skydd mot över-/underspänning, överhettning, kortslutning och överbelastning. Den erbjuder både AC-uttag och kopplingsplint som utgångar, samt stöd för fjärrstyrning via kabel eller Bluetooth. Modellen är kompatibel med flera batterityper (SLD, AGM, GEL, FLD, LI) och kan övervakas via Renogy DC Home-appen eller Renogy ONE Core för långdistansstyrning.

TEKNISK DATA

Teknisk data

Inspänning	12 V DC
Utspänning	230 V AC
Kontinuerlig kraft	2000 W
Kraft 5 sek	3000 W
UPS-funktion	Ja
Bluetooth	Ja
Arbetstemperatur	-20°C to 60°C

Mått & Vikt

Längd	377 mm
Bredd	230 mm
Höjd	100 mm
Vikt	4 kg

Nätanslutning	230 V
IP-klass	IP20