

VERKSTADSLADDARE FÖR STARTBATTERIER

Upp till 120 A

0036834

Verkstadsladdare för startbatterier: 12/24 V / 70 A / 2 m
kabel



- Laddar alla typer av startbatterier
- Gnistfri
- 12 V 70 A / 24 V 60 A alt. 12 V 100 A
- IP21

Produktbeskrivning

Verkstadsladdaren är det optimala verktyget för verkstäder som behöver en kraftfull och stabil laddare via diagnostik och mjukvaruuppdateringar på fordon. Den är utmärkt för verksamheter som arbetar med både 12V- och 24V-system. Med ett enkelt knapptryck växlar du mellan spänningarna. Den smarta tekniken känner automatiskt av vilket batteri som är anslutet och förhindrar att laddaren startar om fel batterityp kopplas in.

Verkstadsladdare är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare, designad med högeffektiv switchteknik. Perfekt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

Laddarna ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida. Laddaren är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet. Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten. Laddaren levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelsolerade kablar, batterikablar upp till 5M går att beställa som tillval.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Spänning	12/24 V
Laddningsström max	70/60 A
IP-klass	IP21

Mått

Bredd	125 mm
Höjd	85 mm
Längd	268 mm
Kabellängd	2 m

Arbetstemperatur från	-25 °C
Arbetstemperatur till	25 °C
Egenförbrukning, batteri	Max 2 mA
Gnistskydd	Ja
Kortslutningsskydd	Ja
Polaritetsskydd	Ja
Övertemperaturskydd	Ja
Godkännanden	CE: EN 55022B, EN 50081-1, EN 50082-2
Laddningsspänning	14,8 V eller 29,6 V
Kylning	Fläkt
Ingångsspänning	230 V, 50-60 Hz
Material Kapsling	Aluminium

