

VERKSTADSLADDARE FÖR STARTBATTERIER

Upp till 120 A

0036834

Verkstadsladdare för startbatterier: 12/24 V / 70 A / 2 m
kabel



- Laddar alla typer av startbatterier
- Gnistfri
- 12 V 70 A / 24 V 60 A alt. 12 V 100 A
- IP21

Produktbeskrivning

Testutrustning som ansluts till dagens bilar vid service drar mycket ström. För att inte tömma bilens batteri bör man ansluta en laddare till batteriet. Verkstadsladdare från Prime Power säkerställer att batteriet inte laddas ur och skadas under service. Laddaren kan också användas för att ladda upp batterier som är tomma.

Verkstadsladdaren finns i 2 olika versioner där 0036834 är omkopplingsbar mellan 12 V 70 A och 24 V 60 A och 0036840 är 12 V 100 A. Laddarens intelligens känner av batteriets status och växlar om mellan full laddning, toppladdning och slutligen underhållsladdning. Laddaren är polaritetsskyddad och gnistfri för säker användning. Kablage med kraftiga batteriklämmor på 1,5 m ingår i kartongen, men kan även köpas separat och finns i längderna 1,5 m samt 5 m.

TEKNISK DATA

Mått

Bredd	125 mm
Höjd	85 mm
Längd	268 mm
Kabellängd	2 m

Egenskaper

IP-klass	IP21
Laddningsspänning	14,8 V eller 29,6 V
Arbetstemperatur från	-25 °C
Spänning	12/24 V

Gnistskydd	Ja
Laddningsström max	70/60 A
Kortslutningsskydd	Ja
Egenförbrukning, batteri	Max 2 mA
Polaritetsskydd	Ja
Godkännanden	CE: EN 55022B, EN 50081-1, EN 50082-2
Övertemperaturskydd	Ja
Kylning	Fläkt
Arbets temperatur till	25 °C
Material Kapsling	Aluminium
Ingångsspänning	230 V, 50-60 Hz

