

SERVICELADDARE FÖR INDUSTRI BATTERIER

SMP Service Charger

924908-502

Service laddare för industribatterier: 120 V / 10 A

- Sparar batterier som har varit urladdade under en lång tid
- 120 V / 10 A
- Justerbar spänningsgräns
- Justerbar strömgräns



Produktbeskrivning

SMP är en högfrekvensladdare och likströmsförsörjning utvecklad för servicebehov. Batteriladdaren är en perfekt hjälp vid service av batterier eftersom den är så liten och behändig. Enheten är extremt lämplig för att avsulfatera batterier. Den är också användbar som hjälp för att starta djupt urladdade batterier.

SMP är utrustad med en strömbrytare och två potentionmetervred för justering av spänning och strömnivåer. Det finns även en tryckknapp, som visar de inställda gränsvärdena vid nedtryckning. I själva verket kommer spännings- och strömnivåer aldrig att öka över justerade nivåer.

Om flera laddare ska monteras bredvid varandra får de inte placeras så att frånluft från en laddare blåser in i luftintaget på en annan laddare. Installera laddaren så att gaser från laddningen inte sugas in i laddarens fläktar.

TEKNISK DATA

Mått

Bredd	136 mm
Höjd	89 mm
Längd	258 mm
Utspänning	120 V DC
Utström	10 A
Vikt	1,6 kg
Effekt	800 W
IP-klass	IP20