

BATTERILADDARE FÖR STARTBATTERIER

Serie chAmp

0033341

Laddare för startbatterier chAmp: 12 V / 7 A



- Laddar alla typer av startbatterier
- Tål tuffa miljöer
- Liten och kompakt
- IP65

Produktbeskrivning

ChAmp är en mycket liten och kompakt mikroprocessorstyrd batteriladdare avsedd för alla typer av startbatterier. Laddaren finns i 3 modeller för 12 V och 24 V. Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör chAmp laddarna perfekta till många tuffa arbetsuppgifter. Laddarens intelligens känner av batteriets status och växlar om mellan full laddning, toppladdning och slutligen underhållsladdning. ChAmp-laddaren indikerar också via lysdioder vilket steg som är pågående samt när laddningen är klar. Laddarna är ingjutna i polyuretan, vilket gör dem mycket vibrationståliga och kan hålla kapslingsklass IP65.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Spänning	12 V
IP-klass	IP65
Arbetstemperatur från	-25 °C
Arbetstemperatur till	50 °C
Kortslutningsskydd	Ja

Mått

Längd	155 mm
Bredd	80 mm
Höjd	42 mm
Egenförbrukning, batteri	Max 2mA
Polaritetsskydd	Ja
Övertemperaturskydd	Ja

Godkännanden	CE: EN 55022B, EN50081-1, EN 50082-2, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Kabel	Primärkabel: 1,5m stickpropp / Sekundärkabel: 1,5 m RK 2,5 mm ² batteriklämmor
Kabellängd	1,5 m
Laddningskaraktistik	Start
Laddningsström max	7 A
Kylning	Konvektion
Ingångsspänning	230 V
Material Hölje	Aluminium

