Batteripoolen AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se

BATTERIFRÅNSKILJARE, 2-POLIGA

Bryt enkelt strömen från batteriet

500009
2-polig batterifrånskiljare: 24 V DC | 250 A




- Plast eller metall
- 24 V
- 150-250 A

Produktbeskrivning

Batterifrånskiljare används när man vill bryta strömmen från ett batteri eller en annan strömkälla. Cormars batterifrånskiljare finns i enklare utföranden i plast till mycket robust utförande i metall. Produkterna passar bra i såväl båten, bilen som jordbruksmaskiner och tyngre entreprenadmaskiner. I sortimentet finns både 1-poliga och 2-poliga samt elektromekaniska batterifrånskiljare.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur från	-40 °C
Arbetstemperatur till	85 °C
Spänning max	48 V
Åtdragningsmoment max	1,6 daNm
Åtdragningsmoment min	1,4 daNm
Anslutningsterminaler	M10
Kontaktmaterial	Koppar (Cu)
IP-klass	IP66
Vikt	1 kg
Max belastning 5 sek	2500 A
Nominell ström	250 A
Nominell spänning	24 V


70
45
80
34
68
120
106
8,50
140