

VÄXELRIKTARE

Serie IP och SHI

IP500-12

Växelsäkring: 12 V / 500 W (E5289241)

- 12 eller 24 V
- 400 - 3 000 W
- Ren sinusvåg



Produktbeskrivning

Växelsäkring används för att omvandla likström (DC) till växelström (AC).

Alla Batteripoolens växelsäkringar har en ren sinus vilket betyder att den klarar av alla typer av utrustning.

TEKNISK DATA

Batterispänning	12 V
Dimensioner	214×105.5×57.7mm
Kontinuerlig kraft	400 W
Kraft 15 min	500 W
Utspänning	230 V AC
Vikt	1 kg