

BATTERIFRÅNSKILJARE, 1-POLIGA

Bryt enkelt strömen från batteriet

500006

1-polig batterifrånskiljare: 24 V DC | 150 A

- I plast eller metall
- 12-24 V
- 74-300 A



Produktbeskrivning

Batterifrånskiljare används när man vill bryta strömmen från ett batteri eller en annan strömkälla. Cormars batterifrånskiljare finns i enklare utföranden i plast till mycket robust utförande i metall. Produkterna passar bra i såväl båten, bilen som jordbruksmaskiner och tyngre entreprenadmaskiner. I sortimentet finns både 1-poliga och 2-poliga samt elektromekaniska batterifrånskiljare.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP61
Vikt	0,162 kg
Arbetstemperatur från	-40 °C
Anslutningsterminaler	M10
Åtdragningsmoment max	1,3 daNm
Nominell spänning	24 V
Nominell ström	75 A
Åtdragningsmoment min	1,1 daNm
Max belastning 5 sek	300 A
Arbetstemperatur till	85 °C
Kontaktmaterial	Koppar (Cu)

