

BATTERIFRÅNSKILJARE, 1-POLIGA

Bryt enkelt strömen från batteriet

530000

1-polig elektromekanisk batterifrånskiljare: 12 V DC |
300 A

- I plast eller metall
- 12-24 V
- 74-300 A



Produktbeskrivning

Batterifrånskiljare används när man vill bryta strömmen från ett batteri eller en annan strömkälla. Cormars batterifrånskiljare finns i enklare utföranden i plast till mycket robust utförande i metall. Produkterna passar bra i såväl båten, bilen som jordbruksmaskiner och tyngre entreprenadmaskiner. I sortimentet finns både 1-poliga och 2-poliga samt elektromekaniska batterifrånskiljare.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Vikt	1,2 kg
Spänning max	48 V
Max ström 20 sek	600 A
Arbetstemperatur från	-40 °C
Anslutningsterminaler	M10
Åtdragningsmoment max	1,6 daNm
Nominell spänning	12 V
Nominell ström	300 A
Åtdragningsmoment min	1,2 daNm
Arbetstemperatur till	80 °C
Kontaktmaterial	Koppar (Cu)

