

BATTERIFRÅNSKILJARE, 2-POLIGA

Bryt enkelt strömen från batteriet

530111

2-polig batterifrånskiljare: 24 V DC | 250 A

- Plast eller metall
- 24 V
- 150-250 A



Produktbeskrivning

Batterifrånskiljare används när man vill bryta strömmen från ett batteri eller en annan strömkälla. Cormars batterifrånskiljare finns i enklare utföranden i plast till mycket robust utförande i metall. Produkterna passar bra i såväl båten, bilen som jordbruksmaskiner och tyngre entreprenadmaskiner. I sortimentet finns både 1-poliga och 2-poliga samt elektromekaniska batterifrånskiljare.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Vikt	0,1 kg
Spänning max	48 V
Arbetstemperatur från	-40 °C
Anslutningsterminaler	M10
Åtdragningsmoment max	1,5 daNm
Nominell spänning	24 V
Nominell ström	250 A
Åtdragningsmoment min	1,1 daNm
Max belastning 5 sek	2500 A
Arbetstemperatur till	85 °C
Kontaktmaterial	Koppar (Cu)